

Zwischenstecker – Zähler

Outdoor power meter 1/16A

Conrad Art.Nr. 125475 / 125476 / 125478 / 125473

Der Outdoor power meter ist ein Wechselstromzähler, eingebaut und vergossen in einem abgedichtetem, schlagfestem Gehäuse. Er ist flexibel, lageunabhängig einsetzbar, schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt. Beide Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen, welche in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar sind. Wahlweise MID-geeichte Ausführung.

Der ideale Zwischenzähler für Bootsteganlagen, Campingplätze, Kleingartenanlagen uvm..

Technische Spezifikation

Spannungseingang:	230 VAC +10% / -15%
Strombelastbarkeit:	16 A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	< 0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 S waveform
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP54

Zwischenstecker – Zähler

Conrad Art.Nr. 125471 / 125479

Outdoor power meter 3/16A bzw. 3/32A

Der Outdoor power meter ist ein Drehstromzähler, eingebaut und vergossen in einem abgedichtetem, schlagfestem Gehäuse. Er ist flexibel, lageunabhängig einsetzbar, schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt. Beide Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen. Der Drehstromzähler ist MID-geeicht.

Der ideale Zwischenzähler für Bootsteganlagen, Campingplätze, Kleingartenanlagen uvm..

Technische Spezifikation

Spannungseingang:	230/400VAV +10% / -15%
Strombelastbarkeit:	16 bzw. 32A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	< 0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 S waveform
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP54